Ürün Adı : Analog 4-20 mA Rüzgar Yön Sensör

Ürün Kodu : WDS-AN

Açıklama

Analog 4-20 mA Rüzgar Yön Sensörü, rüzgar yönünden bağımsız rüzgarın yönünü 0°...360° arasında 1 derece çözünürlükle ölçer. Sensör, sinyalleri mühendislik birimlerine dönüştürülmesini sağlar. Analog 4-20mA çıkış ile izleme verilerini sağlayan Analog 4-20mA uyumlu bir veri kaydediciye bağlayıp verileri gözlemleyebilirsiniz.



Uygulama Alanları

- Güneş Enerji Santralleri
- Rüzgar Enerji Santralleri
- Meteorolojik Uygulamalar
- Tarım Alanları
- Sera Uygulamaları
- Endüstriyel Uygulamalar
- Tüneller ve Köprüler
- Denizcilik ve Limanlar
- Hava Alanları
- Orman Bölgeleri

Elektriksel Özellikler

Ölçüm Aralığı	: 0° ~ 359.9°
Çözünürlük	: 0.1°
Doğruluk	: ± 2%
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C ~ 80°C
Ölçüm Prensibi	: Manyetik
Bağlantı ve Haberleşme Protokolü	: Analog 4-20 mA
Çalışma Gerilimi	: 9-48 V DC
Güç Tüketimi	: 10 mA @24 VDC

Kablo ve Bağlantı Özellikleri

Kablo Uzunluğu	: 3 m	
Konnektör Sınıfı	: IP 67	
Beyaz	: 9- 48 V DC (+)	○
Kahverengi	: GND (-)	●
Sarı	: 4-20 mA Çıkış	●
Yeşil	:	●

Mekanik Özellikler

Boyut	: Ø95 x 240 x 345 mm
Koruyucu Kasa	: Alüminyum
Plastik Sınıfı	: Pleksi
Koruma Sınıfı	: IP 65

Teknik Özellikler



